



1. LAMPEGGIANTE

Caratteristiche tecniche

	VLED / VLED-O	VLED-AT/VLED-ATO
Alimentazione	12-24 V DC	115-230 V AC
Assorbimento	120 mA	50 mA
Potenza lampada	1,5 W (12 V DC) - 3 W (24 V DC)	12 W (230 V AC) - 6 W (115 V AC)
Flusso luminoso Led	300 lumen (white) - 170 lumen (orange)	300 lumen (white) - 170 lumen (orange)
Grado di protezione	IP44	

Dichiarazione **CE** TAU srl dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalle direttive 2006/95/CE e 2004/108/CE. Su richiesta è disponibile la copia conforme all'originale della dichiarazione di conformità.

2. INSTALLAZIONE

1. Scegliere la posizione del lampeggiante, in modo che si trovi in prossimità del cancello, facilmente visibile. Il lampeggiante può essere fissato su una superficie orizzontale o verticale, e può essere ruotato sull'asse orizzontale della base a 360° per consentire la massima visibilità.

Altre modalità di fissaggio non sono consentite.

2. Predisporre i cavi necessari all'alimentazione e all'antenna.
3. Fissare il supporto a parete o in piano con viti e tasselli adeguati.
4. Collegare i cavi alla scheda secondo lo schema.
5. Reinscrivere la scheda nell'apposita sede, quindi richiudere il lampeggiante.

J1 Inserito: alimentazione 230 V AC

J1 Disinserito: alimentazione 115 V AC

J2 Inserito: centrale di comando con lampeggio incorporato

J2 Disinserito: centrale di comando SENZA lampeggio incorporato

1. FLASHING LIGHT

Technical features

	VLED / VLED-O	VLED-AT/VLED-ATO
Power	12-24 V DC	115-230 V AC
Absorption	120 mA	50 mA
Lamp power	1,5 W (12 V DC) - 3 W (24 V DC)	12 W (230 V AC) - 6 W (115 V AC)
Led light output	300 lumen (white) - 170 lumen (orange)	300 lumen (white) - 170 lumen (orange)
Protection level	IP44	

Declaration **CE** TAU srl declares that this device complies with the essential requirements and other relevant provisions established in Directives 2006/95/EC and 2004/108/EC. A true copy of the declaration of conformity is available upon request.

2. INSTALLATION

1. Choose the position of the flashing light, so that it is near the gate and clearly visible. The flashing light can be installed on a vertical or horizontal surface and can be rotated by 360° on the horizontal axis of its base to ensure the maximum visibility.

No other fixing solutions are allowed.

2. Arrange the cables required for the power supply and the aerial.
3. Fix the support to the wall or on a plain surface through proper screws and plugs.
4. Connect the cables to the control board according to the scheme.
5. Place the control board in its position and close the flashing light.

J1 on: 230 V AC power supply

J1 off: 115 V AC power supply

J2 on: control board with built-in flashing

J2 off: control board WITHOUT built-in flashing

1. BLINKLAMPE

Technische Merkmale

	VLED / VLED-O	VLED-AT/VLED-ATO
Einspeisung	12-24 V DC	115-230 V AC
Entnahme	120 mA	50 mA
Versorgung der Lampe	1,5 W (12 V DC) - 3 W (24 V DC)	12 W (230 V AC) - 6 W (115 V AC)
Lichtstrom Led	300 lumen (white) - 170 lumen (orange)	300 lumen (white) - 170 lumen (orange)
Schutzart	IP44	

Herstellereklärung **CE** TAU srl bestätigt, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und entsprechenden Bestimmungen der Richtlinien 2006/95/EG und 2004/108/EG entspricht. Auf Anfrage ist eine dem Original entsprechende Kopie der Konformitätserklärung verfügbar. A true copy of the declaration of conformity is available upon request.

2. INSTALLATION

1. Wählen Sie die Position des Blinklichts so, dass es sich in der Nähe des Tors befindet und gut sichtbar ist. Das Blinklicht kann auf einer horizontalen oder vertikalen Oberfläche befestigt werden und kann um 360° um die horizontale Achse der Basis gedreht werden, um maximale Sichtbarkeit zu ermöglichen.

Andere Befestigungsmethoden sind nicht zulässig.

2. Bereiten Sie die erforderlichen Kabel für die Stromversorgung und die Antenne vor.
3. Befestigen Sie die Halterung mit geeigneten Schrauben und Dübeln an der Wand oder im flache.
4. Verbinden Sie die Kabel mit der Steuereinheit gemäß Diagramm.
5. Setzen Sie die Karte wieder in das Gehäuse ein und schließen Sie das Blitzlicht.

J1 Eingefügt: 230 V AC-Stromversorgung

J1 Aus: 115 V AC Stromversorgung

J2 eingefügt: Steuereinheit mit eingebautem Blinklicht

J2 deaktiviert: Steuereinheit OHNE eingebautes Blinklicht

1. CLIGNOTANT

Caracteristiques techniques

	VLED / VLED-O	VLED-AT/VLED-ATO
Alimentation	12-24 V DC	115-230 V AC
Absorption	120 mA	50 mA
Puissance lampe	1,5 W (12 V DC) - 3 W (24 V DC)	12 W (230 V AC) - 6 W (115 V AC)
Flux lumineux Led	300 lumen (white) - 170 lumen (orange)	300 lumen (white) - 170 lumen (orange)
Degré de protection	IP44	

Déclaration **CE** TAU srl déclare que ce dispositif est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions pertinentes établies par les directives 2006/95/CE et 2004/108/CE. La copie conforme à l'original de la déclaration de conformité est disponible sur demande.

2. INSTALLATION

1. Choisir la place de la lampe clignotante afin qu'elle soit à côté du portail et aisément visible. La lampe clignotante peut être installée sur une surface horizontale ou verticale et peut être tournée sur l'axe horizontal de sa base de 360° pour en assurer la visibilité maximale.

Tout autre mode d'installation n'est pas autorisé.

2. Préparer les câbles nécessaires à l'alimentation électrique et à l'antenne.
3. Fixer le support au mur ou sur une surface plane par des vis et des chevilles adaptés.
4. Relier les câbles à la centrale de commande selon le schéma.
5. Introduire la centrale de commande dans sa place et refermer la lampe clignotante.

J1 activé: alimentation 230 V AC

J1 désactivé: alimentation 115 V AC

J2 activé: centrale de commande avec clignotement intégré

J2 désactivé: centrale de commande SANS clignotement intégré

1. INDICADOR INTERMITENTE

Características técnicas

	VLED / VLED-O	VLED-AT/VLED-ATO
Alimentación	12-24 V DC	115-230 V AC
Absorción	120 mA	50 mA
Potencia lámpara	1,5 W (12 V DC) - 3 W (24 V DC)	12 W (230 V AC) - 6 W (115 V AC)
Flujo luminoso Led	300 lumen (white) - 170 lumen (orange)	300 lumen (white) - 170 lumen (orange)
Grado de protección	IP44	

Directiva **CE** TAU srl declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y con las demás disposiciones pertinentes establecidas por las Directivas 2006/95/CE y 2004/108/CE.

A petición está disponible la copia conforme al original de la declaración de conformidad.

2. INSTALACIÓN

1. Elija la posición de la luz intermitente, de modo que esté cerca de la puerta, fácilmente visible. La luz intermitente se puede fijar en una superficie horizontal o vertical, y se puede girar en el eje horizontal de la base a 360° para permitir la máxima visibilidad.

Otros métodos de fijación no están permitidos.

2. Prepare los cables necesarios para la fuente de alimentación y la antena.
3. Fije el soporte a la pared o plano con tornillos y tapones adecuados.
4. Conecte los cables a la placa de acuerdo con el diagrama.
5. Vuelva a insertar la tarjeta en su alojamiento, luego cierre la luz intermitente.

J1 insertado: alimentación 230 V AC

J1 desconectado: alimentación 115 V AC

J2 insertado: central de mando con intermitencia incorporada

J2 desconectado: central de mando SIN intermitencia incorporada